

EMINENT



EM6029 Rev1 - Digitális zoom kamera beltéri használatra

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM6029 Rev1 - Digitális zoom kamera beltéri használatra

Tartalomjegyzék

1.0 Bevezetés	2
1.1 Funkciók és jellemzők.....	2
1.2 A csomag tartalma.....	2
2.0 A kamera előkészítése a használatához.....	3
3.0 A menülehetőségek magyarázata.....	4
4.0 Nagyítás az EM6005 vagy EM6015 DVR-felvevő használatával.....	5
4.1 Nagyítás az EM6005 menüjének használatával.....	5
4.2 Nagyítás a helyi hálózaton és interneten keresztül	5
5.0 Gyakran ismételt kérdések és egyéb információk	5
6.0 Szerviz és támogatás	6
7.0 Figyelmeztetések és felhívások	6
8.0 Jótállási feltételek	8
9.0 Megfelelőségi nyilatkozat.....	8

1.0 Bevezetés

Gratulálunk e minőségi Eminent termék megvásárlásához! A terméket az Eminent szakemberei alapos tesztelésnek vetették alá. Probléma esetén az Eminent öt éves jótállását veheti igénybe. A kézikönyvet őrizze meg és tartsa biztonságos helyen.

Regisztrálja termékét a www.eminent-online.com oldalon! Ez lehetővé teszi a termékkel kapcsolatos frissítések fogadását.

1.1 Funkciók és jellemzők

Az EM6029 egy digitális zoom kamera, amelyet beltéri használatra terveztek. Koaxiális csatlakozásának köszönhetően az EM6029 rendkívül jól alkalmazható digitális DVR biztonsági szettekkel, mint pl. az Eminent EM6001, EM6005 és EM6015. Az erős zoomobjektívnek köszönhetően akár 30X-osan ráközelíthet a témára, hogy a távoli tárgyakról is tiszta képet kapjon. Az EM6029 úgynevezett 'autofókusz' funkcióval rendelkeik, ami azt jelenti, hogy az objektív a témára élesít a tiszta kép érdekében. Digitális DVR biztonsági szettel együtt használva az EM6029 olyan biztonsági rendszer részét képezi, amit nem lehet becsapni!

1.2 A csomag tartalma

A csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

- EM6029 zoom kamera
- Talp falra vagy mennyezetre szerelés céljára.

- Tápfeszültség átalakító kábel

2.0 A kamera előkészítése a használatához

Az EM6029 eszközt úgy tervezték, hogy falra vagy mennyezetre lehessen szerelni. Kövesse az alábbi lépéseket a kamera helyes felszerelése érdekében, hogy az Eminent EM6001, EM6005 vagy EM6015 DVR egységgel használhassa.

1. Kapcsolja ki a DVR-felvevőt a dugójának fali konnektorból történő kihúzásával.
2. Vegye ki a kamerát a csomagolásból.
3. A szerelőtalpat használja sablonként a kamera felszerelési helyének megjelöléséhez.
4. Fúrja ki a lyukakat és helyezzen be dübeleket.
5. A kamerát talpát rögzítse a falhoz vagy mennyezethez a csavarok segítségével.
6. Szerelje a kamerát a talpra.
7. Csatlakoztasson egy videokábelt (BNC) a kamerához.
8. Csatlakoztassa a videokábel (BNC) másik végét az EM6001, EM6005 vagy EM6015 eszközhez.
9. A videokábelt közvetlenül csatlakoztathatja az EM6001 vagy EM6005 1–4. videó bemenetének egyikéhez. Az EM6015 esetében a videokábelt csatlakoztathatja az 1–8. videó bemenet egyikéhez.
10. Győződjön meg arról, hogy a DVR-felvevőt megfelelő leállította és a DVR nem csatlakozik a fali konnektorhoz!

Megjegyzés: a 11-15. lépés csak akkor szükséges, ha a DVR-felvevő segítségével kíván zoomolni.

11. Vegyen egy UTP hálózati kábelt (pl. az Eminent EM6062) és távolítson el 5 cm-nyi külső szigetelést mindkét végéről, hogy az UTP vezetékek szabadok legyenek.
12. Most távolítsa el a vezetékek szigetelését mindkét végén. Győződjön meg arról, hogy 5 mm-ny rezvezeték van szabadon. Az alábbi lépésekben a következő UTP vezetékeket fejtettük le: Kék és Kék-Fehér.
13. Csatlakoztassa a DVR-felvevő '485A' érintkezőjét. A csatlakozáshoz a kék UTP vezetéket.
14. Csatlakoztassa a kamera '485B' érintkezőjét a DVR-felvevő '485B' érintkezőjéhez. A csatlakozáshoz a kék-fehér UTP vezetéket.
15. Most ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoznak-e a vezetékek.
16. Most csatlakoztassa a tápfeszültség átalakító kábelt a kamerához a vörös színű kábel csatlakoztatásával a kamera '12V' aljzatához. Csatlakoztassa a másik kábelt a kamera 'GND' aljzatához. Csatlakoztassa a tápfeszültség-átalakító kábel másik végét a DVR-felvevő tápegységéhez.
17. Csatlakoztassa a DVR-felvevőt egy fali konnektorhoz a DVR-felvevő táplálásához. Ha helyesen csatlakoztatta, az EM6029 'POWER' LED-je kigyullad.

18. Elképzelhető, hogy az EM6001, EM6005 vagy EM6015 eszközt be kell majd állítania, hogy együttműködjön a kamerával (Ha ezt eddig nem tette meg, tekintse meg az EM6001, EM6005 vagy EM6015 mellékelt használati utasítását).
19. A kamera ezzel használatra készen áll.
20. A kamera hátulján lévő gomb megnyomásával módosíthatja a kamera beállításait. Beállítások: 'Autofókusz', 'Zoom', 'Beltér' és 'Kültér'.

3.0 A menülehetőségek magyarázata

A kamera hátulján több gomb található. Az egyik gomb a 'MENÜ' gomb. Ezzel a gombbal beléphet a kamera beállító menüjébe. Itt röviden ismertetjük a leggyakran használt beállításokat.

1. LANG: Válassza ki a kívánt nyelvet. Angol és kínai közül választhat.
2. ZOOM: Megadhatja, hogy a zoom funkció engedélyezve legyen-e. Az 'KI' vagy 'BE' közül választhat. Az a lapértelmezett beállítás: 'BE'.
3. FOCUS: Válassza ki a kívánt fókuszmodot. Válasszon 'Automata', 'Vezérelt' és 'Manuális' mód között. Az alapértelmezett beállítás: 'Automata'. Az objektív automatikusan élesít.
4. BAUD: Állítsa a helyes adatátviteli sebességet. A 9600 baud érték általában megfelelő mind a kamera, mind a DVR-felvevő számára.
5. DEFLT: használja ezt a funkciót a kamera gyári alapbeállításainak visszaállításához.
6. IRIS: e funkcióval a blendenyílás (méret) állítható be. A 'NIGH' éjszakai beállítás. E funkcióval a blendenyílás teljes méretű. A 'Move' jelentése az, hogy a blendenyílás kisméretű. Az 'Automata' az alapértelmezett beállítás, ami a legtöbb esetben elégséges. A 'FIXED' rögzített IRIS beállítás.
7. BLC: Háttérfény-kompenzáció. A funkció engedélyezésével több részlet válik láthatóvá gyenge megvilágítás mellett.
8. WB: Fehéregyensúly. Próbálkozzon különböző beállításokkal: 'Automata', 'LAMP' (Ha a kamerát lámpa mellett telepítették), 'IN-D' (A fehéregyensúly beállítása beltéri használathoz történik meg), 'OUTD' (A fehéregyensúly beállítása kültéri használathoz történik meg).
9. PE: Megadhatja, hogy tükrözve legyen-e a kép. Az 'BE' jelentése: tükrözött, az 'KI' jelentése: nem tükrözött.
10. ADDR: ha a kamera címének beállítása a DVR-ben '001'. Ugyanezt a beállítást kell használnia az EM6029-ben.

Tipp: Nyomja meg a 'TELE' gombot az EM6029 hátulján a nagyításhoz. A kicsinyítéshez nyomja meg a 'WIDE' gombot.

4.0 Nagyítás az EM6005 vagy EM6015 DVR-felvevő használatával

Az EM6029 hátulján lévő 'TELE' gomb használatával történő nagyítás mellett a DVR-felvevő segítségével is nagyíthatja a képet (a DVR-nek beépített zoom funkcióval kell rendelkeznie). Az alábbi példában elmagyarázzuk, hogyan lehet képet nagyítani az EM6005 vagy EM6015 DVR biztonsági felvevő segítségével.

4.1 Nagyítás az EM6005 menüjének használatával

1. Győződjön meg arról, hogy az EM6005 elindult és látható az EM6005 képe a képernyőn.
2. Kattintson a jobb egérgombbal.
3. Kattintson az 'PTZ' elemre.
4. A 'PTZ SETUP' menüben a pluszjelre kattintva nagyíthatja a képet. A mínuszjelre kattintva kicsinyítheti a képet.

4.2 Nagyítás a helyi hálózaton és interneten keresztül

1. Írja be az EM6005 vagy EM6015 helyi IP-címét a böngészőprogram címsorába, vagy töltsé ki azon hely WAN IP-címét, ahol az EM6005 vagy EM6015 található, majd nyomja meg az 'Enter' gombot.
2. Előfordulhat, hogy jelszót kell megadnia. Gépelje be az EM6005 vagy EM6015 jelszavát, majd kattintson a 'Bejelentkezés' gombra.
3. A képernyő jobb oldalán lévő 'PTZ Control' menüben a pluszjelre kattintva nagyíthatja a képet. A mínuszjelre kattintva kicsinyítheti a képet.

5.0 Gyakran ismételt kérdések és egyéb információk

A termékére vonatkozó, legújabb GYIK a termék támogatási oldalán található. Az Eminent rendszeresen frissíti ezt az információt, hogy Ön mindig naprakész lehessen. Látogassa meg a www.eminent-online.com honlapot az Ön termékével kapcsolatos bővebb információkért.

Az újonnan közzétett firmware-frissítések a számítógép böngészőprogramjának segítségével tölthetők le. A firmware-fájl(ok) letöltése után a letöltött fájl(oka)t ki kell csomagolni. A firmware-fájl(ok) és „Olvass el” fájlok a kicsomagolást követően megnyithatók. A firmware frissítése előtt győződjön meg arról, hogy elolvasta az „Olvass el” fájlokat. Ezek a fájlok az eszköz helyes frissítésének módjáról tartalmaznak utasításokat.

6.0 Szerviz és támogatás

Ezt a használati utasítást az Eminent szakemberei írták. Ha problémát tapasztal a termék telepítése vagy használata során, töltsse ki a támogatási űrlapot a weboldalon: www.eminent-online.com/support.

Telefonon is elérhetők vagyunk. Az alábbiakban megtalálhatja az egyes támogatott országok elérhetőségeit.

Ország	Telefonszám	Tarifa*
Belgium (holland)	070 277 286	€0,30
Belgium (francia)	070 277 286	€0,30
Dánia	+45 69918565	Helyi hívás díja
Finnország	+35 8942415826	Helyi hívás díja
Németország	1805 982 234	€0,14
Olaszország	+39 0240042016	Helyi hívás díja
Norvégia	+47 21075033	Helyi hívás díja
Spanyolország	807 080 042	€0,41
Svédország	+46 840 309985	Helyi hívás díja
Hollandia	0900-3646368	€0,45
UK	905 871 0013	£0,30
Magyarország	1-4088902 (Budapestről)	Helyi hívás díja
Magyarország	06-1-4088902 (Magyarországon vidékről)	Helyi hívás díja
Magyarország	+36 1-4088902 (Nemzetközi)	Helyi hívás díja

* A táblázatban említett tarifák nem tartalmazzák a mobilhívások költségét.

7.0. Figyelmeztetések és felhívások



Az Európai Parlament törvényei, irányelvei és jogszabályai értelmében egyes (vezeték nélküli) eszközök használatát az Európai Unió egyes tagállamaiban korlátozások érinthetik. Az Európai Unió egyes tagállamaiban az ilyen eszközök használata tilalom alá eshet. Vegye fel a kapcsolatot (helyi) önkormányzatával a korlátozásokat illetően.

Mindig tartsa be a kézikönyv utasításait, főleg az összeszerelést igénylő eszközök tekintetében.

Figyelmeztetés: bizonyos esetekben ez elektronikus eszközre vonatkozhat. A hibás/helytelen használat (súlyos) személyi sérüléshez vezethet!

A javítást csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik. A garancia azonnal érvényét veszíti, amennyiben a terméket saját maga javította meg és/vagy nem rendeltetésszerűen használták. A bővebb garanciafeltételeket megtekintheti weboldalunkon: www.eminent-online.com/warranty.

8.0 Jótállási feltételek

Az Eminent öt éves garanciája valamennyi Eminent termékre érvényes, a vásárlás előtt vagy alatt említett kivételekkel. Amennyiben használt Eminent terméket vásárolt, a garancia maradék időtartama a termék első vásárlója általi vásárlás időpontjától számítandó. Az Eminent garanciája valamennyi Eminent termékre, illetve a főtermékre nem bontható módon csatlakoztatott és/vagy szerelt alkatrészekre érvényes.

Az Eminent garanciája nem érvényes a hálózati tápegységekre, akkumulátorokra, antennákra és egyéb termékekre, amelyek nincsenek egybeépítve a főtermékkel vagy közvetlenül csatlakoztatva hozzá és/vagy azon termékekre, amelyekről minden kétséget kizáróan feltételezhető, hogy a főtermék rendes elhasználódásától eltérő elhasználódást mutatnak. Az Eminent garanciája nem fedezi azon termékeket, amelyeket helytelen/nem rendeltetésszerű használatnak vagy külső befolyásnak tettek ki és/vagy az Eminent cégtől eltérő fél nyitott ki.

9.0 Megfelelőségi nyilatkozat

Az Ön biztonsága, illetve a terméknek az Európai Bizottság által megalkotott irányelveknek és jogszabályoknak való megfelelése érdekében beszerezheti a termékére vonatkozó Megfelelőségi Nyilatkozatot, ha e-mail üzenetet küld az info@eminent-online.com címre. Ezt levélben is megteheti:

Eminent Europe BV
PO Box 276
6160 AG Geleen
The Netherlands

Világosan tüntesse fel a 'Declaration of Conformity' szöveget és azon termék rendelési számát, amelyhez Megfelelőségi Nyilatkozatot kíván beszerezni.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group