

EMINENT



EM6029 Rev1 - Telecamera digitale con zoom per interni

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM6029 Rev1 - Telecamera digitale con zoom per interni

Indice

1.0 Introduzione.....	2
1.1 Funzioni e caratteristiche	2
1.2 Contenuto della confezione	2
2.0 Preparazione all'uso della telecamera	3
3.0 Spiegazione delle opzioni del menu.....	4
4.0 Ingrandimento usando il DVR EM6005 o EM6015	5
4.1 Ingrandimento usando il menu di EM6005	5
4.2 Ingrandimento usando la rete locale ed Internet	5
5.0 Domande frequenti e altre informazioni correlate.....	5
6.0 Assistenza e supporto	6
7.0 Avvisi e punti importanti cui prestare attenzione	6
8.0 Condizioni di garanzia	8
9.0 Dichiarazione di conformità.....	8

1.0 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Eminent di alta qualità! Questo prodotto è stato sottoposto ad analisi approfondite da parte dei tecnici Eminent. Se si dovessero riscontrare problemi di qualsiasi sorta con questo prodotto, si è coperti da una garanzia Eminent quinquennale. Si prega di conservare questo manuale e lo scontrino in un luogo sicuro.

Registrare il prodotto su www.eminent-online.com per ricevere aggiornamenti sul prodotto!

1.1 Funzioni e caratteristiche

EM6029 è una telecamera digitale con zoom intesa per uso interno. Grazie alla connessione coassiale, EM6029 è perfetta da usare con un kit di sorveglianza DVR digitale come l'Eminent EM6001, EM6005 e EM6015. Grazie al potente obiettivo zoom, si può ingrandire fino a 30X per ottenere un'immagine più chiara dei soggetti lontani. EM6029 è anche dotata della funzione detta "auto focus" (fuoco automatico), vale a dire che l'obiettivo si fissa su un soggetto per ottenere un'immagine più chiara. Insieme con un kit di sorveglianza DVR digitale, EM6029 diventa parte di un sistema di sorveglianza impossibile da eludere!

1.2 Contenuto della confezione

Nella confezione devono essere presenti i seguenti elementi:

- Telecamera con zoom EM6029
- Staffa di montaggio per l'installazione su parete o soffitto
- Cavo di conversione alimentazione

2.0 Preparazione all'uso della telecamera

EM6029 è stata progettata per essere installata su pareti o soffitti. Attenersi alle fasi che seguono per installare in modo appropriato la telecamera, così da poterla usare insieme con il DVR Eminent modello EM6001, EM6005 o EM6015.

1. Spegnerne il DVR scollegando la spina dalla presa di corrente.
2. Estrarre la telecamera dalla confezione.
3. Usare la staffa per segnare i fori sulla posizione di installazione della telecamera.
4. Eseguire i fori e inserirvi i tasselli.
5. Attaccare la staffa della telecamera alla parete o al soffitto usando le viti.
6. Montare la telecamera sulla staffa.
7. Collegare il cavo video (BNC) alla telecamera.
8. Collegare l'altra estremità del cavo video (BNC) a EM6001, EM6005 o 6015.
9. Il cavo video può essere collegato direttamente ad uno degli ingressi video, da 1 a 4 di EM6001 o EM6005. Nel caso di EM6015, il cavo video può essere collegato ad uno degli ingressi video da 1 a 8.
10. Verificare che il DVR sia stato spento in modo appropriato e il DVR non sia collegato alla presa di corrente!

Nota: È necessario seguire le istruzioni dei punti da 11 a 15 solo se si vuole eseguire lo zoom usando il DVR.

11. Prendere un cavo di rete UTP (ad esempio Eminent EM6062) e rimuovere 5 cm di guaina su entrambi i lati del cavo, così da esporre i fili UTP.
12. Adesso denudare il cavo su entrambi i lati. Assicurarsi di avere 5 mm di rame nudo. Nelle fasi che seguono denuderemo i seguenti fili del cavo UTP: Blu e blu-bianco.
13. Collegare il cavo "485A" del DVR. Per il collegamento usare il cavo UTP blu.
14. Collegare il cavo "485B" della telecamera al cavo "485B" del DVR. Per il collegamento usare il cavo UTP blu-bianco.
15. Verificare di avere collegato i cavi in modo appropriato.
16. Ora collegare il cavo di conversione alimentazione alla telecamera collegando il cavo rosso al connettore "12V" della telecamera. Collegare l'altro cavo al connettore "GND" della telecamera. Collegare l'altro lato del cavo di conversione alimentazione all'adattatore di alimentazione del DVR.
17. Collegare il registratore DVR ad una presa di corrente per alimentare il DVR. Se il collegamento è corretto, il LED "POWER" di EM6029 si accenderà.
18. Molto probabilmente EM6001, EM6005 o EM6015 è stato configurato per usare questa telecamera (in caso contrario, fare riferimento al manuale in dotazione a EM6001, EM6005 o EM6015).

19. La telecamera adesso è pronta all'uso.
20. Le impostazioni della telecamera possono essere modificate usando il tasto sulla parte posteriore della telecamera. Le impostazioni sono: "Fuoco automatico", "Zoom", "Interni" e "Esterni".

3.0 Spiegazione delle opzioni del menu

Sulla parte posteriore della telecamera ci sono diversi tasti. Uno di questi è il tasto "MENU". Questo tasto consente di accedere al menu delle impostazioni della telecamera. Spiegheremo in breve le impostazioni più utilizzate.

1. LANG: Selezionare la lingua. Scegliere tra Inglese e Cinese.
2. ZOOM: Permette di scegliere se la funzione zoom sarà abilitata. Scegliere fra "OFF" e "ON". L'impostazione predefinita è "ON".
3. FOCUS: Permette di scegliere il metodo di messa a fuoco voluto. Scegliere fra "AUTO", "KCTL" e "MANU". L'impostazione predefinita è "AUTO". L'obiettivo esegue la messa a fuoco automaticamente.
4. BAUD: Permette di impostare la corretta velocità Baud. Solitamente, 9600 è la corretta velocità Baud per la telecamera ed il DVR.
5. DEFLT: Usare questa funzione per ripristinare la telecamera sulle impostazioni predefinite.
6. IRIS: Usando questa funzione, si può regolare l'apertura (dimensioni) dell'obiettivo. "NIGH" è l'impostazione notturna. Usando questa opzione, l'obiettivo sarà completamente aperto. "Move" significa che l'obiettivo sarà aperto di poco. "AUTO" è l'impostazione predefinita e sarà sufficiente nella maggior parte dei casi. 'FIXED' è un'impostazione IRIS fissa.
7. BLC: Compensazione retroilluminazione. Quando si abilita questa funzione, altri dettagli saranno visibili in ambienti bui.
8. WB: Bilanciamento del bianco. Permette di modificare varie impostazioni: "AUTO", "LAMP" (nel caso la telecamera sia stata installata nelle vicinanze di una lampada), "IN-D" (il bilanciamento del bianco sarà regolato per l'uso in interni), "OUTD" (il bilanciamento del bianco sarà regolato per l'uso in esterni).
9. PE: Permette di scegliere se sarà eseguito il mirroring dell'immagine. "ON" significa che il mirroring è eseguito, "OFF" significa che il mirroring non è eseguito.
10. ADDR: Se sul DVR l'indirizzo della telecamera è stato impostato su "001", è necessario usare la stessa impostazione su EM6029.

Suggerimento: Premere il tasto "TELE" sulla parte posteriore di EM6029, per ingrandire. Premere il tasto "WIDE" per ridurre.

4.0 Ingrandimento usando il DVR EM6005 o EM6015

Oltre a poter ingrandire utilizzando il tasto “TELE” sulla parte posteriore di EM6029, è possibile ingrandire con il DVR (il DVR deve essere dotato di una funzione di zoom integrata). Nell'esempio che segue, spiegheremo come ingrandire usando il DVR per la sorveglianza EM6005 o EM6015.

4.1 Ingrandimento usando il menu di EM6005

1. Assicurarsi che l'EM6005 sia completamente avviato; sullo schermo viene visualizzata l'immagine dell'EM6005.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse.
3. Fare clic su “PTZ”.
4. Nel menu “PTZ SETUP” fare clic sul segno più per ingrandire. Fare clic sul segno meno per ridurre.

4.2 Ingrandimento usando la rete locale ed Internet

1. Nel browser web inserire l'indirizzo IP locale di EM6005 o EM6015, oppure inserire l'indirizzo IP WAN del luogo in cui si trova EM6005 o EM6015, quindi premere il tasto “Enter” della tastiera.
2. Potrebbe essere richiesta una password. Inserire la password di EM6005 o di EM6015 e fare clic su “Login” (Accedi).
3. Nel menu ‘PTZ Control’, a destra sullo schermo, fare clic sul segno più per ingrandire. Fare clic sul segno meno per ridurre.

5.0 Domande frequenti e altre informazioni correlate

Le domande frequenti più recenti riguardanti il prodotto si trovano sulla pagina dell'assistenza dello stesso. Eminent aggiornerà queste pagine di frequente per assicurare che siano sempre disponibili le informazioni più recenti. Visitare www.eminent-online.com per altre informazioni sul prodotto.

Se disponibili, gli aggiornamenti firmware saranno scaricabili tramite il web browser del proprio computer. Dopo il download del(i) file del firmware, essi devono essere decompressi. Il(i) file del firmware e i file ‘Leggimi’ saranno disponibili dopo la decompressione. Prima dell'aggiornamento del firmware, leggere attentamente i file ‘Leggimi’. Questi file contengono istruzioni su come aggiornare correttamente il proprio dispositivo.

6.0 Assistenza e supporto

Questo manuale destinato agli utenti è stato scritto con attenzione dal personale tecnico di Eminent. In caso di problemi di installazione o nell'uso del prodotto, completare il modulo di assistenza sul sito web www.eminent-online.com/support.

È inoltre possibile contattarci per telefono. Di seguito, sono elencati dei numeri di telefono per ogni Paese supportato.

Paese	Numero di telefono	Tariffa al minuto*
Belgio (Olandese)	070 277 286	€0,30
Belgio (Francese)	070 277 286	€0,30
Danimarca	+45 69918565	Costi locali
Finlandia	+35 8942415826	Costi locali
Germania	1805 982 234	€0,14
Italia	+39 0240042016	Costi locali
Norvegia	+47 21075033	Costi locali
Spagna	807 080 042	€0,41
Svezia	+46 840 309985	Costi locali
Paesi Bassi	0900-3646368	€0,45
Regno Unito	905 871 0013	£0,30
Ungheria	1-4088902 (da Budapest)	Costi locali
Ungheria	06-1-4088902 (dal resto dell'Ungheria)	Costi locali
Ungheria	+36 1-4088902 (Internazionale)	Costi locali

* Le tariffe indicate in questa tabella non includono i costi da telefono cellulare.

7.0 Avvisi e punti importanti cui prestare attenzione



In virtù delle leggi, delle direttive e dei regolamenti emanati dal Parlamento Europeo, alcuni dispositivi (wireless) potrebbero essere soggetti alle limitazioni relative al loro utilizzo adottate da alcuni stati membri dell'Unione Europea. In alcuni stati membri dell'Unione Europea, l'utilizzo di tali dispositivi potrebbe essere proibito. Rivolgersi al governo (locale) per altre informazioni su queste limitazioni.

Eseguire sempre tutte le istruzioni del manuale, in modo particolare quelle relative ai dispositivi che devono essere montati.

Avviso: nella maggior parte dei casi questo si riferisce a dispositivi elettronici. L'uso scorretto/inappropriato potrebbe portare a lesioni (gravi)!

La riparazione del dispositivo deve essere eseguita da personale qualificato Eminent! La garanzia viene annullata immediatamente quando il prodotto è soggetto a riparazioni autonome e/o cattivo uso. Per le condizioni dell'estensione della garanzia, visitare il nostro sito web all'indirizzo www.eminent-online.com/warranty.

8.0 Condizioni di garanzia

La garanzia quinquennale Eminent si applica a tutti i prodotti Eminent tranne ove espressamente precisato prima o al momento dell'acquisto. Se si acquista un prodotto Eminent usato, il periodo di garanzia rimanente si calcola a partire dal momento dell'acquisto del prodotto da parte del primo proprietario. La garanzia Eminent si applica a tutti i prodotti Eminent e ai componenti indissolubilmente connessi con o montati sul prodotto principale. Adattatori di corrente, batterie, antenne e tutti gli altri prodotti non inseriti o direttamente connessi con il prodotto principale e/o prodotti di cui, senza ragionevole dubbio, si possa presumere che l'usura si manifesti in modo diverso rispetto al prodotto principale, non sono coperti dalla garanzia Eminent. I prodotti non sono coperti dalla garanzia Eminent, quando se ne fa un uso scorretto/improprio, se sono esposti a influenze esterne e/o quando sono aperti da soggetti diversi da personale autorizzato Eminent.

9.0 Dichiarazione di conformità

Per garantire la sicurezza dell'utente e la conformità del prodotto alle direttive e alle leggi emanate dalla Commissione Europea, è possibile ottenere una copia della Dichiarazione di conformità relativa al prodotto inviando un messaggio di posta elettronica a: info@eminent-online.com. Altrimenti, è possibile inviare una lettera all'indirizzo:

Eminent Europe BV
PO Box 276
6160 AG Geleen
Paesi Bassi

Indicare chiaramente "Dichiarazione di conformità" e il codice dell'articolo del prodotto per cui si desidera ottenere copia della Dichiarazione di conformità.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group