



MANUAL

EM1018 - USB-zu-Parallel-Konverter

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM1018 - USB-zu-Parallel-Konverter



Warnungen und Punkte zur Beachtung

Reparaturen des Produktes sollten ausschließlich von qualifizierten Eminent-Mitarbeitern ausgeführt werden!

Inhalt

1.0 Garantiebedingungen.....	2
2.0 Einleitung.....	2
2.1 Funktionen und Merkmale	3
2.2 Lieferumfang	3
2.3 Bevor Sie loslegen	3
3.0 Hardware installieren	3
4.0 Häufig gestellte Fragen.....	4
5.0 Kundendienst und Unterstützung	4

1.0 Garantiebedingungen

Die fünfjährige Eminent-Garantie gilt für sämtliche Eminent-Produkte, sofern nicht anders erwähnt oder nicht anders beim Kauf vereinbart. Beim Kauf eines gebrauchten Eminent-Produktes gilt die restliche Garantiezeit ab Zeitpunkt des Kaufes durch den Erstkäufer. Die Eminent-Garantie gilt für sämtliche Eminent-Produkte und -Teile, die unlösbar mit dem Hauptprodukt verbunden sind. Netzteile, Batterien/Akkus, Antennen und sämtliche sonstigen Produkte, die nicht in das Hauptprodukt integriert oder direkt damit verbunden sind sowie Produkte, deren Verschleiß zweifellos vom Verschleiß des Hauptproduktes abweicht, werden nicht durch die Eminent-Garantie abgedeckt. Die Eminent-Garantie gilt nicht, wenn Produkte falschem/unsachgemäßem Gebrauch oder externen Einflüssen ausgesetzt oder durch Personen/Institutionen geöffnet werden, die dazu nicht von Eminent autorisiert wurden.

2.0 Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen Eminent-Produktes! Dieses Produkt wurde durch Eminent's technische Experten eingehend geprüft. Sollte es dennoch einmal zu Problemen mit diesem Produkt kommen, genießen Sie eine fünfjährige Eminent-Garantie. Bitte bewahren Sie diese Anleitung und Ihren Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf.

Registrieren Sie Ihr Produkt nun bei www.eminent-online.com und genießen Sie Aktualisierungen Ihres Produktes!

2.1 Funktionen und Merkmale

Sie besitzen Geräte mit parallelem Anschluss (z. B. Drucker), die sich jedoch nicht an Ihren Computer anschließen lassen, da bei Computern neueren Datums meist der Parallelport fehlt. In diesem Fall ist unser USB-zu-Parallel-Konverter genau das Richtige für Sie! Über den USB-zu-Parallel-Konverter können Sie ein Gerät mit paralleler Schnittstelle an den USB-Port anschließen; dies funktioniert sogar mit bidirektional arbeitenden Geräten.

2.2 Lieferumfang

Die folgenden Artikel sollten im Lieferumfang enthalten sein:

- EM1018, USB-zu-Parallel-Konverter
- Bedienungsanleitung

2.3 Bevor Sie loslegen

1. Dieses Produkt können Sie unter Windows 98 SE/ME/2000/XP/Vista verwenden.
2. Ihr Computer oder Notebook muss natürlich mit einem freien USB-Port ausgestattet sein.
3. Sie können Drucker mit 36-poliger Centronics-Schnittstelle an den Konverter anschließen. (Diese Schnittstelle finden Sie an den meisten älteren Druckern.)

3.0 Hardware installieren

1. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Drucker betriebsbereit ist. Anschließend achten Sie darauf, dass sämtliche beteiligten Geräte ausgeschaltet werden, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Schließen Sie den USB-zu-Parallel-Konverter an einen freien USB-Port Ihres Notebooks oder Desktop-PCs an.
3. Verbinden Sie das Gerät mit der Centronics-Schnittstelle Ihres Druckers.
4. Schalten Sie sämtliche Geräte ein, warten Sie ab, bis der Computer vollständig gestartet ist.
5. Windows erkennt die neue Hardware automatisch. Anschließend sucht Windows nach den benötigten Treibern und installiert diese. Unter Windows 2000 und aktuelleren Windows-Versionen wird dazu ein „USB Printing Support“ installiert. Nun erstellt Windows einen virtuellen Druckerport. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei nicht um einen normalen (physischen) Druckerport wie LPT1 oder LPT2 handelt.
6. Ihr Drucker wird erkannt und automatisch installiert.
7. Nach der Installation starten Sie Ihren Computer bitte neu.
8. Nachdem dieser Schritt komplett abgeschlossen ist, klicken Sie auf „Start“ und anschließend auf „Einstellungen“. Nun wählen Sie „Drucker“.
9. Klicken Sie mit der rechten Maustaste den Drucker, wählen Sie „Eigenschaften“.

10. Klicken Sie auf das Register „Anschlüsse“. Sorgen Sie dafür, dass USB001 (oder ähnlich) ausgewählt ist; nicht LPT1 oder LPT2.
11. Anschließend prüfen Sie, ob die USB-zu-Parallel-Verbindung richtig funktioniert: Dazu wechseln Sie in das „Allgemein“-Register und drucken eine Testseite aus.

4.0 Häufig gestellte Fragen

- F: Mein Computer erkennt den USB-zu-Parallel-Konverter nicht; woran kann das liegen?**
- A:** Schließen Sie den EM1018 direkt an den Computer an – nutzen Sie die USB-Port direkt am Computergehäuse, verzichten Sie auf zwischengeschaltete USB-Hubs und Verlängerungskabel. Schauen Sie auf den Internetseiten des Computerherstellers nach aktualisierten Motherboard-/USB-Port-Treibern. Stichwort: Chipsatztreiber. Schauen Sie zusätzlich bei www.windowsupdate.com vorbei und lassen Sie Ihre Windows-Version auf den neuesten Stand bringen.
- F: Der Drucker ist angeschlossen; warum kann ich dennoch nicht drucken?**
- A:** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Drucker richtig installiert wurde. Installieren Sie den Drucker im Zweifelsfall noch einmal. Überzeugen Sie sich davon, dass der USB-Port (nicht LPT1 oder LPT2) ausgewählt wurde. Dazu öffnen Sie die Eigenschaften Ihres Druckers in der Systemsteuerung; im Register „Anschlüsse“ finden Sie die gesuchten Einstellungen.

5.0 Kundendienst und Unterstützung

Dieses Benutzerhandbuch wurde von Eminent's technischen Experten sorgfältig geschrieben. Wenn Sie Probleme bei der Installation oder mit der Bedienung eines Produktes haben, einfach den Support-Vordruck ausfüllen unter: www.eminent-online.com/support.

Konformitätserklärung

Wenn Sie sich vergewissern möchten, dass dieses Produkt die zutreffenden Richtlinien und Vorschriften der Europäischen Kommission einhält, können Sie eine Kopie der Konformitätserklärung zu Ihrem Produkt anfordern, indem Sie uns eine eMail an folgende Adresse senden: info@eminent-online.com. Alternativ können Sie uns einen Brief senden:

Eminent Computer Supplies
P.O. Box 276
6160 AG Geleen
Niederlande

Bitte vergessen Sie nicht, das Schlüsselwort „Konformitätserklärung“ und die Artikelnummer des Produktes anzugeben, für dessen Konformitätserklärung Sie sich interessieren.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group