



868MHz Long Range Draadloos GSM Alarmsysteem Beveilig je huis!

EM8710

EAN: 8716065019612

Packaging contents: alarmpaneel, 1x PIR bewegingsdetector, 1x deur/raamcontact, 1x afstandsbediening, 2x RFID tag, 1x raamsticker, batterijen en QIG.

OVERVIEW

- GSM Alarmsysteem met ingebouwde sirene en back-up batterij met bediening via het touch paneel, gratis app en afstandsbediening
- Programmeer tot 5 telefoonnummers voor het ontvangen van een SMS tekstbericht en/of telefoontje
- 868MHz frequentie voor een lange afstand tussen het alarmsysteem en sensoren: 150 meter
- Op afstand in te stellen en te bedienen via de app (werkt via SMS tekstberichten)
- Ontvang een melding wanneer een deur/raam niet gesloten is bij het inschakelen van het alarm
- Geen abonnement nodig en geen maandelijkse kosten
- Schakel het alarm eenvoudig uit met de RFID tag
- Radio jamming detectie en dwang-functie
- Eenvoudig overal te installeren dankzij de GSM functie
- Ondersteunt 50 draadloze sensoren waarvan 9 met een eigen benaming
- Tweeweg communicatie: luister mee en spreek terug
- Kit bestaat uit: alarmpaneel, 1x PIR bewegingsdetector, 1x deur/raamcontact, 1x afstandsbediening, 2x RFID tag, 1x raamsticker

SPECIFICATIONS

Control Panel

- Dimensions in mm. (WxHxD): 190 x 131 x 31
- Weight in grams: 362
- Power supply input: 100 - 240V AC 50-60Hz
- Power supply output: 9V DC 1A
- Mobile GSM frequency: 850 / 900 / 1800 / 1900MHz
- Stand-by current: 80mA
- Alarm current: 240mA
- Power consumption: 1W - 2,2W
- Back-up battery: Lithium-Ion battery 3,7V 2000mAh
- Internal siren: 95dB
- Maximum amount of sensors:
 - 10 x Remote controls
 - 50 x Sensors
 - 50 x RFID-Tags
 - 1x Wireless siren
- Sensor frequency: 868MHz
- Transmission range: <150m (Open space)
- Temperature: -10 to 50 degrees Celsius
- Humidity: < 85% (no condensing)
- Supported languages: EN, NL, DE, FR, IT, ES

Remote Control

- Dimensions in mm. (WxHxD): 32 x 77 x 18
- Weight in grams: 24gr
- Power supply: 3,0V (1 x CR2032)
- Wireless reach: Max. 150 meters (open field)
- Frequency sensors: 868MHz
- Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
- Humidity: < 80% (no condensing)

Motion Detector

- Dimensions in mm. (WxHxD): 60 x 110 x 40
- Weight in grams: 76gr
- Power supply: 4,5V DC (3 x AA 1,5V LR6)
- Stand-by current: <25uA
- Alarm current: 12mA
- Detection reach: 10 meters / 110 degrees
- Wireless reach: Max. 150 meters (open field)
- Frequency sensors: 868MHz
- Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
- Humidity: < 80% (no condensing)

Door/Window Contact

- Dimensions in mm. (WxHxD) sensor: 29 x 120 x 21
- Dimensions in mm. (WxHxD) magnet: 15 x 45 x 15
- Weight in grams: 54gr
- Power supply: 4,5V DC (3 x AAA 1,5V)
- Stand-by current: <8uA
- Alarm current: <12mA
- Wireless reach: Max. 150 meters (open field)
- Two way communication: Open door/window notification
- Frequency sensors: 868MHz
- Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
- Humidity: < 85% (no condensing)

868MHz Long Range Draadloos GSM Alarmsysteem

Beveilig je huis!

DESCRIPTION

De EM8710 is een alarmsysteem gebaseerd op GSM met een ingebouwde back-up batterij en sirene. Het 868MHz Long Range Draadloos GSM Alarmsysteem is gemakkelijk zelf te installeren en te bedienen. Het systeem werkt zonder abonnement en er zijn geen vaste maandelijkse kosten. Met de meegeleverde accessoires (een bewegingsmelder, deur/raamcontact, afstandsbediening en twee RFID tags) is deze EM8710 starterkit een goede basis om je huis te beveiligen.

Wanneer het alarm afgaat, worden 5 personen gewaarschuwd door middel van een SMS bericht of telefoontje. Dankzij de tweeweg communicatie tussen het alarmpaneel en de accessoires ontvang je een melding als een deur of raam niet gesloten is wanneer je het alarm inschakelt. De storingsvrije 868MHz frequentie zorgt er voor dat er een lange afstand van maar liefst 150m tussen het alarmpaneel en de accessoires mag zitten.

Het alarmsysteem installeer je eenvoudig zelf via de gratis app (werkt via SMS berichten). De bediening van het alarmsysteem doe je op het alarmpaneel zelf, via de app en de afstandsbediening. Daarnaast kun je het alarmsysteem uitschakelen met de RFID tags. Het EM8710 alarmsysteem kan stil alarm slaan wanneer het systeem onder dwang wordt uitgeschakeld. Wanneer de frequentie van het EM8710 alarm-

EXTRA ACCESSOIRES VOOR HET EM8710 ALARMSYSTEEM

ITEM	DESCRIPTION
 EM8720	2x RFID Tag - Schakel het EM8710 Draadloos Alarmsysteem uit door de RFID tag voor het alarmpaneel te houden - Gemakkelijk aan je sleutelbos te bevestigen
 EM8721	Afstandsbediening - Schakel het draadloos alarmsysteem helemaal in, gedeeltelijk in of schakel het volledig uit - Met SOS schakelaar - Werkt via de lange afstandsrequentie 868MHz
 EM8750	Draadloze bewegingsmelder - Werkt via de lange afstandsrequentie 868MHz - Detectiebereik: 10 meter/110 graden - Tweeweg communicatie: waarschuwing wanneer de batterijen leeg zijn en bij sabotage - Voeding door 3 AA batterijen (meegeleverd)
 EM8760	Draadloos Deur/Raamcontact - Werkt via de lange afstandsrequentie 868MHz - Tweeweg communicatie: ontvang een melding wanneer een deur/raam niet gesloten is bij het inschakelen van het alarm, wanneer de batterij bijna leeg is en bij sabotage - Gemakkelijk te monteren met dubbelzijdige tape of schroeven - Voeding door 3 AAA Batterijen
 EM8775	Draadloze Binnensirene - Werkt via de lange afstandsrequentie 868MHz - Luide sirene en flitslicht - Ingebouwde muurbevestiging en sabotage alarm - Voeding via vier LR14 batterijen - Geeft een melding wanneer de batterij bijna leeg is

868MHz Long Range Draadloos GSM Alarmsysteem Beveilig je huis!

IMAGES



FREE EM8710 APP



GSM SIM CARD BASED



RFID TECHNOLOGY



JAMMING DETECTION